Dual-Action Pull Station: SPST N/O Switch: Screw Terminal Connections: Hex Lock

Marca: Firelite · MPN: BG-12 · SKU: VEN-010881

Descripción

Estación de tirón manual de acción dual diseñada para sistemas de detección y alarma de incendios. Cumple función de punto de activación manual con contacto SPST normalmente abierto (N/O) y bornes de tornillo para conexión segura a paneles de control.

• Tipo de contacto: SPST N/O (Normalmente Abierto)
• Conexión: Bornes de tornillo
• Acción: Dual-Action (requiere dos acciones para activar)
• Bloqueo: Hex Lock para seguridad y prevención de falsas alarmas
• Aplicación: Sistemas de alarma de incendios y detección manual

Ideal para instalación en edificios comerciales, industriales e institucionales donde se requiere un punto de activación manual confiable y resistente a activaciones accidentales.

Características destacadas

- Contacto SPST N/O (Normalmente Abierto)
- Acción dual para prevenir falsas alarmas
- Bornes de tornillo para conexión robusta
- Bloqueo hexagonal (Hex Lock)
- Compatible con sistemas de detección de incendios estándar
- Cumple normativas de seguridad de alarmas de incendios

Especificaciones técnicas

Identificación	
Marca	Firelite
Modelo	BG-12
Número de parte (MPN)	BG-12
Tipo de producto	Estación de tirón de acción dual para sistemas de detección de incendios
Unidades por paquete	1.00
Características físicas	
Dimensiones (largo × ancho × alto)	5 × 10 × 10 cm
Peso	200 g